NE V 11FA 120A 10FA /III	
	Г=ИТОГ ПИ=П.ИТОГ) В рамках то,
Включение: Идёт проверка – на экране «Заряд батареи»	- ИП — «Дата/ВРЕМЯ» — что нужно нажимать
Если <u>правильно</u> , то <u>ИТ</u> – «Кассовый режим» – попада	
Если <u>неправильно</u> , то пробивать <u>нельзя</u> . Чтобы попра	
X – ЧЧММ – ИТ ,где ЧЧ-часы ММ-минуты, или звоните	— — Время работы ЗАО "САНЛИТ":
Перемещение по меню и выход в меню осуществляется клави	шами РЕЖ или [+] и [-]. ПН-ПТ 09 ⁰⁰ —17 ⁰⁰ СБ 09 ⁰⁰ —13 ⁰⁰
Несколько раз РЕЖ – до «КАССОВЫЙ РЕЖИМ» – <mark>ИТ</mark> – «П	
1). Если на экране: «ОКРЫТЬ СМЕНУ?» - Необходимо открыть смену	
для подтверждения нажать $\boxed{3}$ – чек «Открытие смены» – на экране «ПРИХОД 0 » - режим пробития чеков	
2). Если на экране: «ПРИХОД 0» – значит смена уже открыта – можно пробивать	
3). Если на экране: «ВЕРНАЯ ДАТА?» - Проверьте дату на	а чеке, Если <u>правильно</u> нажать 3 переходим к пункту 1.
А). ДОБАВЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ В ЧЕК	В). ЗАКРЫТИЕ ЧЕКА
1). По базе Кодов по списку	НАЛИЧНЫМИ
Если нужно несколько Х – Количество или вес	– без сдачи – <mark>ИТ</mark> – «чек»
выбор наименования клав. КОД – Номер по базе – ПИ	 с подсчетом сдачи – Сумма от покупателя – ИТ
ввод стоимости за единицу Цена – ПИ *	– «Сумма сдачи на экране»
2). Добавление сканером	БЕЗНАЛИЧЫМИ
Если нужно несколько Х – Количество или вес	$-$ если полностью по карте $ \overline{\bf 00}$ $ \overline{\bf ИT}$ $ \overline{\bf ИT}$ $-$ «чек»
сканируем такой Штрих-код -	- если частично - 00 - ИТ - Сумма по карте - ИТ
ввод стоимости за единицу Цена – ПИ *	(Оставшаяся сумма перейдёт в строчку наличными)
3). По Штрих-Коду (если не читается сканером)	ЗАЧЕТ АВАНСА/ПРЕДОПЛАТЫ
	- 00 - + - + - ИТ - Сумма Авансов - ПИ
выбор наименования клав. КОД – КОД – ШК – ПИ	 далее Наличными или Безналичными
ввод стоимости за единицу Цена – ПИ *	
4). Маркированный товар только по одному	5). Поиском с клавиатуры: КОД – КОД – КОД
сканируем ШК или клав. КОД – Номер по базе – ПИ	набираем название и подтвержд. молоко – ПИ – ИТ
сканируем Код Маркировки на товаре	выбираем + или - то что нужно - ПИ
ввод стоимости за единицу Цена – ПИ *	ввод стоимости за единицу Цена – ПИ *
Б). Перед закрытием чег	
Просмотр общей суммы чека — ПИ — «сумма на экране»	Ввод ИНН и Наименования покупателя (ИП или Орган):
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	% – на экране «ИНН ПОКУПАТЕЛЯ:» –вводим
ОТМЕНА ЧЕКА: Если чек не вышел – нажмите РЕЖ	
– пока не высветится «АННУЛЯЦИЯ 0» – ИТ – ИТ – ИТ	ИНН покупателя − <mark>ИТ</mark> − «ВВОД НАИМ.ПОКУП?» −
Чтобы сделать скидку на весь чек:	Или отказываемся – <mark>ИТ</mark> и закрываем чек
— — Процент скидки — ПИ — «Сумма скидок» — ПИ	Или нажимаем <mark>3</mark> –вводим <mark>ИНН покупателя</mark> – <mark>ИТ</mark>
Отправка чека по E-mail (вводим с компьютерной клавиатуры)	Отправка чека в SMS (заранее оплатить SMS)
В3 – + – «ВВЕДИТЕ Е-МАІL» – ИТ – Е-mail – ИТ	В3 – «ВВЕДИТЕ ТЕЛ.НОМР» – номер с 8 – ИТ
* Если цена привязана – пропускаем строчку * Если ККТ спрашивает отдел, то вводите № отдела – ПИ	
• В Сли цена привязана — пропускаем строчку • Если ККТ спрашивает отдел, то вводите реготдела — при отдела — пробития чеков ВЗ — + — ИТ — + — ИТ — «ВОЗВРАТ ПРИХОДА 0» — дальше как пробитие	
После закрытия чека возврата или если его отмены Касса автоматически переходит в режим «ПРИХОД	
Если вы пробиваете на ККТ Аванс или Предоплату просите отдельную инструкцию	
ОТЧЕТ БЕЗ ГАШЕНИЯ(Х-отчет) (Можно снимать бесконечное число раз)	
Несколько раз РЕЖ – до «НЕФ ИСК.ОТЧЕТЫ» – ИТ – Пароль – ИТ – ПИ – ИТ – «ПОЛН.СМЕН.ОТЧЁТ» – ИТ	
ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ(Z-отчет) (в конце дня обязательно! Если производили открытие смены)	
Несколько раз РЕЖ – до «ОТЧЕТЫ ФН» – ИТ – Пароль – ИТ – «ЗАКРЫТЬ СМЕНУ» – ИТ – «чек»	
— — — — — — —	
Для тех, у кого ОФД: Проверка неотправленных чеков: В любом режиме кроме пробития чеков	
Нажать (точку) <u> </u>	
Проверка баланса SIM карты: В главном меню $\boxed{00}$ – $\boxed{+}$ – $\boxed{+}$ – $\boxed{+}$ – $\boxed{+}$ – «БАЛАНС SIM КАРТЫ» – $\boxed{\text{ИТ}}$	
Сообщения на экране или на чеке:	
«ТРЕБУЕТСЯ ПРОВЕСТИ ГАШЕНИЕ» «ОШИБКА ДАТА И ВРЕМЕНИ ФН» - Произвести закрытие смены	
«SIM КАРТА НЕИСПРАВНА» - SIM карта повреждена или отсутствует, проверять SIM при выключенной ККТ «ВРЕМЯ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ ИСТЕКЛО» - Передайте чеки в ОФД, проверьте наличие доступа в интернет.	
«ВРЕМЯ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ ИСТЕЖЛО» - Передайте чеки в ОФД, проверьте наличие доступа в интернет. «ЕСТЬ ДАННЫЕ ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ [3]-ДА» - Если вас не уведомили, об этом сообщении - звоните 8 (8342) 24-58-82	